

Ще туриме въ първий-тъ сждъ вжикашнй-тъ сждъ, кисловата вода сирѣчь. въ чиста вода ще налѣме малко зачь яа (*acide sulfurique*), десета-та частъ на водата.

Ще туриме послѣ кезапъ (*a cide azotique*) въ внжтрѣшніятъ сждъ, направенъ отъ дуляна прѣстъ.

Но да не забравяме да оставяме вжрвеж-тъ на електрика-та коя-то ще стане като залѣ-пиме два теля отъ мѣдъ, единіятъ на зинкъ-тъ другіятъ у вжглища-та.

Ето махина-та въ дѣйствіе: положителна-та електрика сж натрупва върху тель-тъ, кой-то у-пира у вжглища-та, отрицателна-та електрика, въ тель-тъ кой-то упира у зинкъ-тъ. Дѣйствіе-то ви-ди ли ни ся слабо? лесно е да оздравиме тая вжчнотія. Нека направиме 2, 4, 10, 20, 30 подо-бни махини, и нека ся дръжатъ по между си сосъ телове мѣдяни (бакъряни) криви кои-то да сое-диняватъ вжглища-та на една-та махина сосъ зинлъ-тъ на друга-та: видимъ че дѣйствіе-то е удвое-но, учетвертено, удесячено, умножено колко-то желаемъ, и ще видимъ сила-та на махина-та да ся покаже, слѣдъ като собереме два-та полюси сосъ телове-тъ, какъ-то въ редовна-та махина.

Тая махина ся нарича махина сосъ вж-